

# MPX-410ES

COMMANDE D'ENTRÉE/SORTIE D'AUDIO



## DESCRIPTION

Le système MPX-4088 est une matrice audio très polyvalente, parfaite pour les installations de toute taille, permettant une multitude d'options de configuration, le traitement du signal par DSP et des solutions intégrées aux problèmes courants tels que le feedback, couvrant ainsi presque tous les besoins d'installation.

MPX-410ES est une commande à distance d'entrée/sortie audio pour la matrice mod. MPX-4088.

2 canaux d'entrée et 2 de sortie.

Se connecte au système via un câble RJ-45, Cat 5e.

Pour les installations comportant plusieurs sources audio et zones d'audience telles que les centres commerciaux, les hôtels, les salles de conférence, les stades, etc.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Développez les informations produit sur:  
<https://fonestar.com/es/MPX-410ES>

CARACTÉRISTIQUES	Commande d'entrée/sortie d'audio pour matrice MPX-4088. 2 canaux d'entrée et 2 canaux de sorties. Convertit et transmet audio numérique au port RD. Indicateurs lumineux de présence de signal et de saturation pour les entrées et les sorties.
ENTRÉES	1 micro symétrique, XLR 5.100 Ohm, attribuable aux canaux 10 ou 12. 1 ligne RCA stéréo, 5.100 Ohm, 774 V, attribuables aux canaux 9/10 ou 11/12 1 port RD Net pour la connexion à la matrice MPX-4088, RJ-45
SORTIES	2 lignes symétriques, euroblock 240 Ohm, 774 V, attribuables aux canaux numériques 9/10 ou 11/12
CONTRÔLES	Contrôle du volume du microphone Alimentation phantom sélectionnable.
CONNEXION	Câble, RJ-45, Cat 5e
PHANTOM	48 V
ALIMENTATION	24 V DC, 100 mA, par port RD
DIMENSIONS	147 x 86 x 47 mm profondeur
POIDS	0'25 kg
ACCESSOIRES	Boîtier de superficie



Développez les informations produit sur:  
<https://fonestar.com/es/MPX-410ES>