

# SPCP433/SPCP432

Alimentations supervisées 1x17 Ah Grade 3 / 1x7 Ah Grade 2

**VANDERBILT**



## Alimentation SPC supervisée avec contrôleur 2 portes

L'alimentation SPCP433/432 entièrement supervisée, fournit un courant d'une intensité totale de 1,5A aux périphériques auxiliaires, notamment les périphériques ou les accessoires SPC, via 2 départs de 12 Vcc équipés de fusibles.

L'alimentation intègre un contrôleur 2 portes indépendantes ou 1 portes avec lecteur d'entrée et lecteur de sortie.

Le boîtier métallique G3 accueille une batterie de 17 Ah et le boîtier G2 une batterie de 7 Ah

### Principales fonctionnalités:

- Pilotage du système anti-Intrusion
- Droits d'accès configurables
- Mode autonome
- Programmation facilitée
- Supervision des portes
- Contrôle à distance
- Badge pour chaque Utilisateur
- Intégration dans des fonction logiques
- Interverrouillage
- Anti passback
- Fonction Gardien
- Déverrouillage d'urgence
- Options Badge et code
- Contact de porte configurable comme détecteur d'intrusion
- Option de vérification Audio/vidéo

### En chiffres:

- Boîtier métallique G3/G2
- 1.5 A courant disponible
- 2 interfaces de lecteurs
- 2 entrées pour contact de porte
- 2 entrées pour demande de sortie
- 2 sorties relais
- 512 badges en mode autonome
- 20+ formats de lecteurs
- Autoprotection à l'ouverture
- Autoprotection à l'arrachement (sur boîtier G3)

### Formats de lecteurs:

- Wiegand 26 bits
- Wiegand 36 bits
- EM4102
- Cotag
- HID 37
- AR618
- HID iClass Mifare
- Autres formats Wiegand

### Options configurables:

- Badge et code
- Badge seulement
- Code seulement
- Armer/désarmer le système
- Intégration dans des logiques
- Limitation par calendrier
- Accès PMR



## ■ Données techniques:

### Fonctionnelles

Entrées intégrées	4, pour les boutons de sortie (DRS) et les contacts de porte (DPS)
Résistances d'équilibrage	double 4k7 (par défaut), nombreuses configurations possibles dont NO/NF
Sorties relais intégrées	2, (1 circuit NO/NF, 30 V DC / max. 1 A sur charge résistive)
Interfaces	X-BUS (arrivée, départ, dérivation)

### Electriques

Tension du secteur	230 V AC, +10 à -15 %, 50 Hz
Courant de fonctionnement	Max. 124 mA à 12 V DC (tous les relais activés)
Courant au repos	Max. 82 mA à 12 VDC
Tension de sortie	13-14 V DC sous conditions normales (230V présent et batterie chargée)
Puissance auxiliaire (nominale)	Max. 1500 mA à 12 V (750 mA par départ )
Type de batterie	<b>SPCP433:</b> YUASA NP17-12 FR (12 V 17 Ah), (batterie non incluse) <b>SPCP432:</b> YUASA NP7-12 FR (12 V 7 Ah), (batterie non incluse)

### Mécaniques

Contact d'autosurveillance	SPCP433: A l'ouverture et à l'arrachement SPCP432: A l'ouverture
Température de fonctionnement	0 à +40 °C
Boîtier	Boîtier métallique (acier doux 1.5 mm)
Couleur	RAL 9003 (Blanc)
Dimensions	SPCP433: 326 x 415 x 114 mm SPCP432: 264 x 357 x 81 mm
Poids (sans batterie)	SPCP433: 6.300 kg SPCP432: 4.700 kg

### ■ Informations pour commander

Type	N° de réf.	Description	Poids*
SPCP433	V54545-C104-A100	Alim. Secourue 1x17 Ah - Contrôleur 2 portes - Grade 3	6.300 kg
SPCP432	V54545-C103-A100	Alim. Secourue 1x7 Ah - Contrôleur 2 portes - Grade 2	4.700 kg

\* Poids total du produit emballé, avec ses accessoires de montage et sa notice.

### ■ Informations complémentaires pour commander

Type	N° de réf.	Description
<b>Centrales SPC</b>		
SPC6350.320-L1	V54541-C118-A100	Centrale SPC, 16-512 zones, Ethernet, Coffret métallique G5
SPC6330.320-L1	V54541-C105-C100	Centrale SPC, 8-512 zones, Ethernet, Coffret métallique G3
SPC5350.320-L1	V54541-C117-A100	Centrale SPC, 16-128 zones, Ethernet, Coffret métallique G5
SPC5330.320-L1	V54541-C107-B100	Centrale SPC, 8-128 zones, Ethernet, Coffret métallique G3
SPC5320.320-L1	V54541-C106-B100	Centrale SPC, 8-128 zones, Ethernet, Coffret métallique G2
SPC4320.320-L1	V54541-C109-B100	Centrale SPC, 8-32 zones, Ethernet, Coffret métallique G2
SPC4320.220-L1	V54541-C114-A100	Centrale SPC, 8-32 zones, Ethernet, Embase métallique et couvercle plastique G2
<b>Claviers</b>		
SPCK520.100-N	V54543-F115-A100	Clavier Compact tactile, afficheur graphique, synthèse vocale
SPCK521.100-N	V54543-F116-A100	Clavier Compact tactile, afficheur graphique, synthèse vocale et lecteur de badge
SPCK620.100	V54543-F110-A100	Clavier afficheur LCD graphique
SPCK623.100	V54543-F111-A100	Clavier afficheur LCD graphique, synthèse vocale et levée de doute, lecteur de badge
SPCK420.100	V54543-F101-A100	Clavier afficheur LCD avec 2 x 16 caractères
SPCK421.100	V54543-F102-A100	Clavier afficheur LCD avec 2 x 16 caractères, lecteur de badge
<b>Transpondeurs</b>		
SPCE452.100	V54542-F107-A100	Transpondeur 8 sorties relais avec protection à l'arrachement
SPCE652.100	V54542-F106-A100	Transpondeur 8 entrées / 2 sorties relais avec protection à l'arrachement
SPCA210.100	V54547-A101-A100	Contrôleur de portes - 2 portes
SPCP432.300	V54545-C103-A100	Alim. Secourue 7 Ah - Contrôleur de portes - Grade 2 - Coffret métal
SPCP433.300	V54545-C104-A100	Alim. Secourue 17 Ah - Contrôleur de portes - Grade 3 - Coffret métal
SPCE110.100	V54542-F104-A100	Boîtier de commande à clé - 3 positions avec 2 LEDs
SPCE120.100	V54542-F105-A100	Boîtier synoptique 16 LEDs - 4 touches de fonction - lecteur de badge
SPCW130.100	V54554-F101-B100	Transpondeur radio SiWay
SPCP332.300	V54545-C102-A100	Alim. Secourue 7 Ah - Transpondeur 8E/2S - Grade 2 - Coffret métal
SPCP333.300	V54545-C101-A100	Alim. Secourue 17 Ah - Transpondeur 8E/2S - Grade 3 - Coffret métal
SPCP355.300	V54545-C105-A100	Alim. Secourue 2x27 Ah - Transpondeur 8E/6S - Grade 5 - Coffret métal

### Détecteurs

PDM-I12	V54530-F114-A100	Détecteur PIR MAGIC, 12m grand angle
PDM-I18	V54530-F106-A100	Détecteur PIR MAGIC, 18m grand angle
MK-1400	V54536-F101-A100	Contact Magnétique

### Accessoires

IPAW8-10	V54538-F107-A100	Boîtier radio personnel d'alarme multifonctions Télécommande radio 5 boutons, blanche, pile remplaçable
IRCW6-11	V54543-F109-A100	
IPAW6-10	V54538-F108-A100	Bouton d'appel d'urgence radio - bracelet et pendentif

### Vérification

SPCV340.000	V54542-F108-B100	Satellite audio X-BUS avec 4 entrées et 1 sortie collecteur ouvert
SPCV341.000	V54542-F109-B100	Satellite audio X-BUS avec 4 entrées et 1 sortie audio
SPCV310.000	V54542-F120-A100	Satellite audio
SPCV440.000	V54542-F118-A100	Combi audio pour détecteur de mouvement MAGIC avec 4 entrées et 1 sortie
SPCV410.000	V54542-F119-A100	Combi audio pour détecteur de mouvement MAGIC
CCMS2010-IR	S54561-C112-A100	Caméra IP compacte 2MP 1/2.7" PoE(LAN)

### Contrôle d'accès

HFS LWA AES / CDA2	V54547-Z101-A100	HF Lecteur VdS
HFS TKWA AES / CDA2	V54547-Z102-A100	HF Lecteur / clavier VdS
HFS LWA APW / CDA2	V54547-Z101-A200	HF lecteur VdS
HFS TKWA-APW / CDA2	V54547-Z102-A200	HF Lecteur / clavier VdS
AR6181-MX	6FL7170-8BK	Lecteur Mifare Desfire
PP500-EM	V54501-F1-A1	Lecteur clavier EM anti-vandale
AR6182-RX	6FL7170-8AE	Lecteur clavier EM

# VANDERBILT

Learn more at [www.vanderbiltindustries.com](http://www.vanderbiltindustries.com)