

# KS-WALL

KIT DE SON 2 HAUT-PARLEURS



## DESCRIPTION

Kit sonore tout-en-un comprenant une paire d'enceintes de plafond et un amplificateur mural.

Avec une multitude d'options de lecture : Bluetooth®/USB, tuner FM avec 50 présélections et deux entrées auxiliaires, élargissant ses possibilités et vous permettant de profiter de la musique jouée depuis n'importe quel autre appareil avec sortie de niveau ligne.

De plus, grâce à ses deux haut-parleurs de plafond de 6", vous pourrez profiter d'un son stéréo puissant et de haute qualité, sans distorsion.

Écran LCD de 2,15" affichant des informations sur le mode et la lecture.

Il permet de définir un volume maximal, en établissant une limite pour s'assurer que le volume désiré n'est pas dépassé. Il dispose en outre d'une minuterie d'arrêt et d'une égalisation des graves et des aigus.

Ce kit permet une installation avec les boîtes universelles standard carrées et rondes, pour une intégration facile dans n'importe quel espace.

Contrôle via le panneau tactile ou via la télécommande incluse.

Pour les petits systèmes de sonorisation dans les salles d'attente, les petits magasins, les maisons, etc.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Développez les informations produit sur:  
<https://fonestar.com/es/KS-WALL>

CARACTÉRISTIQUES	<p>Kit son : amplificateur stéréo compact avec 2 haut-parleurs de plafond de 6".</p> <p>Récepteur Bluetooth.</p> <p>Lecteur USB.</p> <p>Tuner FM avec 50 présélections et recherche automatique.</p> <p>2 entrées auxiliaires de niveau ligne.</p> <p>Autoplay, lance la lecture automatiquement lorsqu'il est allumé.</p> <p>Mémoire du dernier mode sélectionné.</p> <p>Mémoire du mode de lecture (aléatoire, répétition).</p> <p>Écran LCD de 2,15" affichant des informations sur le mode et la lecture.</p> <p>Volume maximal configurable.</p> <p>Minuterie d'arrêt.</p> <p>Égalisation des basses et des aigus.</p> <p>Sélecteur mono/stéréo.</p> <p>Contrôle par des boutons tactiles ou par la télécommande incluse.</p> <p>Pour boîte standard universelle carrée et ronde.</p>
PUISSANCE	15 + 15 W RMS@8 Ohm
HAUT-PARLEURS	<p>2 Haut-parleurs 6"@8 Ohm</p> <p>Corps en ABS</p> <p>Grille ronde en aluminium sans cadre</p>
ENTRÉES	<p>1 x ligne auxiliaire, jack 3'5 mm, 200 mV RMS</p> <p>1 x ligne auxiliaire, euroblock, 200 mV RMS</p> <p>1 x antenne FM</p>
SORTIES	Haut-parleurs : 8 Ohm. borniers à vis
COULEUR	Blanc (RAL 9003)
ALIMENTATION	100-240 V CA
DIMENSIONS	<p>Amplificateur :</p> <p>Extérieur : 83 x 83 x 39 mm de profondeur</p> <p>Montage : 47 x 47 x 27 mm de profondeur</p> <p>Distance entre les vis : 60 mm</p>
POIDS	1'2 kg
ACCÉSSOIRES	<p>Câblage des haut-parleurs 2 x 5 m</p> <p>Câble d'antenne FM</p> <p>Télécommande</p> <p>Piles incluses</p>



Développez les informations produit sur:  
<https://fonestar.com/es/KS-WALL>

OPTIONNEL

DOT-BOX-B : boîtier pour montage en surface



Développez les informations produit sur:  
<https://fonestar.com/es/KS-WALL>